

WindowsXP(有線接続)の設定確認

1. **オリスタート 「スタート」**より「コントロールパネル」クリックします。

internet Explorer 文字 電子メール Outlook Express	 ジマイドキュメント ジマイビクチャ ジマイミュージック マイミュージック マイニンピュータ マイネットワーク マイネットワーク シレトロールパネル(の) ジログラムのアクセスと既定の設定 接続(①) ハルブとサポート(出) 検索(S) ジアイル名を指定して実行(B)
すべてのブログラム(P) 📡	
1 1 79-1	🙎 ログオフロン 🔟 終了オプション 🖤

2. 「作業する分野を選びます」と表示されたら画面左上のメニューより「クラシック表示に切り替える」をクリック します。



3. 「ネットワーク接続」をクリックします。

🕑 コントロール パネル						
ファイル(1) 編集(1) 表示(1) お気に入	ወው ୬୦ル୦ ላル	×н			*	
G 🕫 - 🕤 - 🏂 🔎 🗱	17#1.5 🕼 🕽	» 🗙 🍤 📖]*			
アドレス(1) 🔂 コントロール パネル					💙 🄁 移動	
アトロール パネル ② アントロール パネル ③ アントロール パネル ④ アントロール パネル ④ アントロール パネル ● アントロール パネル ● <th>intel(P) GMA Driver for Mobile での。 サウンドとオーデ シス マオ フバイス シス オッドワーの確 ハード(近) シーザー アカウ ユーザー オッド シーザー アカウ ユーザー オッド 自動更新 地域とは オッパ</th> <th>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</th> <th>Windows ファイ インタフ アファール セキュリティセン ファント フロン ファント フロン マイヤレス構成 コーティリティ 電話とモデムの 日行</th> <th>マンク タスク タスク タスク タスク マスク マスク<</th> <th> 100 100</th> <th>くしていていています。 ネットワーク接続</th>	intel(P) GMA Driver for Mobile での。 サウンドとオーデ シス マオ フバイス シス オッドワーの確 ハード(近) シーザー アカウ ユーザー オッド シーザー アカウ ユーザー オッド 自動更新 地域とは オッパ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Windows ファイ インタフ アファール セキュリティセン ファント フロン ファント フロン マイヤレス構成 コーティリティ 電話とモデムの 日行	マンク タスク タスク タスク タスク マスク マスク<	 100 100	くしていていています。 ネットワーク接続

4. 正常表示(有効)の場合は、その「ローカルエリア接続」をクリックします。



5. ローカルエリア接続の状態が表示されます。「プロパティ」をクリックします。

🕹 ローカル エリア接続の状態	? 🛛
全般 サポート	
状態	接続
維続時間	01:07:41
速度:	10.0 Mbps
- 動作状況送信	受信 566
プロパディ(型) 無効にする(型)	
	閉じる(©)

6. 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択(斑点)し、「プロパティ」をクリックします。

 ▲ ローカル エリア接続のプロパティ 全般 認証 詳細設定 接続の方法: ● ADMtek ADM9511 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter 構成(2) Cの接続は次の項目を使用します(2): ○ ● Microsoft ネットワーク用クライアント ○ ● Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 ○ ● QoS パケット スケジューラ ● マニンターネット プロトコル (TOP/IP) インストール(1) 前除(1) プロパティ(1) 説明 コンピュータが Microsoft ネットワーク上のリソースにアクセスできます。 	■ 〒インターネット プロトコル (TCP/IP)
インストール(い) 削除(い) プロパティ(R) 説印用 コンピュータが Microsoft ネットワーク上のリソースにアクセスできます。 目接続時に通知領域にインジケータを表示する(W) OK ギャンセル	

7. 「インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ」が表示されます。

「IPアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認してください。

「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」が選択されていることを確認してください。

インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ 🛛 🛛 🔀	 IP アドレスを自動的に取得する(<u>O</u>)
全般(代替の構成)	
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てくだざい。	
③ IP アドレスを自動的に取得する(Q)	
P 7FV20:	
サブネット マスク(山):	
デフォルト ゲートウェイ (①):	● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)
③ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)	
○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):	
優先 DNS サーバー(P):	
代替 DNS サーバー(A):	
■詳細設定 \	
OK ギャンセル	

8.「OK」をクリックし閉じてください。

以上で設定確認は完了です。

続けてメール設定をされる場合は、「メールを設定する前に」へお進みください。